

【モニター貸与するデジタル無線機(ID-1)の諸元】

周波数	:	1200MHz 帯	
モード	:	アナログ音声通信	FM (F3E)
		デジタル音声通信	GMSK (6K00F7W)
		データ通信	GMSK (150KF1D)
伝送レート	:	デジタル音声通信	4.8kbps
		データ通信	128kbps
音声コーデック	:	AMBE	
変調方式	:	アナログ音声	リアクタンス変調
		デジタル音声、データ	GMSK
送信電力	:	10W/1W 切り替え可能可	(参考 : RA18H1213G1 × 1 13.8V)
受信感度	:	アナログ音声	- 16dBμ
		デジタル音声	- 10dBμ
		データ通信	+ 2dbμ
インターフェース	:	データ	IEEE802.3(10BASE-T)
		コントローラ	USB
		アンテナ	N 型コネクタ (メス)

【セット内容】

本体	× 1
コントローラ (RC-24)	× 1
スピーカ (SP-22)	× 1
電源ケーブル	× 1
マイクロフォン	× 1
ユーティリティーCD-ROM	× 1
USB 延長ケーブル	× 1
イーサネットケーブル	× 1
イーサネット中継コネクタ	× 1
取扱説明書	× 1
保証書	× 1

【ユーティリティーソフトの動作環境】

対応機種	:	USB ポート搭載の PC/AT 互換機
対応 OS	:	Windows98 / Windows98 SE / Windows ME Windows2000 / WindowsXP (Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他における登録商標です。)

【その他】

データ通信の伝送速度は 128kbps ですが、実際の通信速度は 80kbps 以下となります。